GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,01 HZ À 5 MHZ FRÉQUENCE MÈTRE - AMPLIFICATEUR 15 W

FICHE PRODUIT

Références : GF467F, GF467AF

Complet :

- Fréquencemètre réciproque 50 MHz
- Balayage interne linéaire ou logarithmique et vobulation externe VCF ou FM. Modulation AM
- Fonction CMOS
- Offset indépendant de l'atténuateur.

Précis :

- Grande qualité des signaux
- Rapport cyclique variable continûment sur toutes les gammes

Protégé :
Toutes les entrées et les sorties sont protégées contre les réinjections de tension jusqu'à ± 60V

Facile : Affichage de tous les paramètres

Caractéristiques techniques :

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com

- Forme de signaux : sinus, triangle, carré, rampe
- Plage de fréquence : 0,01 Hz à 5 MHz en 8 gammes
- Précision < 1%

- Fréquencemètre incorporé :
  0 à 50 MHz en 8 gammes automatiques affichage 5 digits LED rouge de 14mm

- Rapport cyclique variable : continûment de 20 à 80 % sur toutes les gammes
- Balayage interne linéaire ou logarithmique
- Vobulation externe VCF ou FM, modulation AM
- Liaison RS232 en standard par fiche SUB-D mâle
- Liaison USB en option (nous consulter)

  Sortie principale :
  Impédance de sortie : 50 Ω, précision ±5%
  Niveau de sortie : 10 V crête à crête sur charge 50 Ω
  Fonction CMos
  Sortie 0,5 W :
  Puissance de sortie : 15 W sur 4 Ω, courant maxi : 2 A
  Bande passante : DC à 100 kHz
  Sortie TTL :
  Signal carré synchrone 0-5 Volts
  Temps de montée et de descente < 20 ns

- Protection par fusible
- Masse : 2,9 kg

Référence	GF467AF	GF467F
Technologie	Analogique	Analogique
Gamme de fréquence	0,01 Hz à 5 MHz	0,01 Hz à 5 MHz
Affichage	5 digits	5 digits
Nombre de voies	1	1
Sortie amplifiée	Oui - 15 W (jusqu'à 100 KHz)	Non
Fréquencemètre	Jusqu'à 50 MHz	Jusqu'à 50 MHz
Modulation	Non	Oui
Communication	-	-
Dimensions (L x H x P)	218 x 90 x 238 mm	218 x 90 x 238 mm
Masse	2,9 Kg	2,2 Kg
Garantie	2 ans	2 ans